

Data teknis

Fluke 2AC Non-Contact Voltage Tester









Fitur utama

- Deteksi tegangan mulai dari 90 hingga 1000 V ac, cocok untuk kebutuhan berbagai macam perumahan, komersial, dan industri yang luas.
- BARU! Selalu hidup, menggunakan sirkuit daya khusus untuk menjaga masa pakai baterai dan memastikan 2AC Anda selalu siap.
- BARU! Fungsi tombol 'Periksa Baterai' yang inovatif memastikan baterai selalu dalam kondisi prima*
- Produk berperingkat tegangan berlebih Kategori IV - 1000 V untuk yang terbaik dalam kelas perlindungan pengguna
- Desain klip terintegrasi, mengoptimalkan penyimpanan saku
- Didukung dengan 2x baterai AAA (disertakan)
- Kekokohan dan keandalan Fluke
- Garansi dua tahun

*Penggunaan fungsi Periksa Baterai adalah opsional dan hanya untuk kenyamanan, hal ini tidak dimaksudkan untuk mengganti pemeriksaan unit pada sumber langsung yang sudah dikenal sebelum dan sesudah pemakaian.

Ikhtisar Produk: Fluke 2AC Non-Contact Voltage Tester

Selalu hidup untuk pengujian tegangan yang lebih cepat dan lebih aman

2AC adalah produk tambahan untuk kelompok tester tegangan non-kontak AC VoltAlert™ dari Fluke dan dirancang dalam ukuran saku yang mudah digunakan. Uji 2AC untuk sirkuit yang sedang bekerja dan ground defektif, baik untuk ahli listrik di lantai pabrik atau pengujian yang dilakukan sendiri di rumah. Ujung tester berukuran saku akan bersinar merah saat berada di dekat sakelar, terminal strip, atau kabel daya tempat tegangan berada.

Spesifikasi: Fluke 2AC Non-Contact Voltage Tester

Spesifikasi	
Prinsip pengoperasian	Merasakan medan elektrostatis kondisi stabil yang dihasilkan oleh tegangan ac melalui isolasi tanpa perlu terhubung dengan konduktor langsung. Sinar merah di ujung alat mengindikasikan adanya tegangan.
Kepatuhan Keselamatan:	Memenuhi IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2nd ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, dan ISA-82.02.01 Derajat Polusi 2
Kepatuhan EMC:	Memenuhi IEC 61326-1:2006
Operasi:	Berperingkat 90 V ac s/d 1000 V ac, CAT IV 1000 V
Suhu:	Operasi: -10 °C s/d 50 °C (-14 °F s/d 122 °F) Penyimpanan: -10 °C s/d 50 °C (-14 °F s/d 122 °F)
Kelembapan:	0 % s/d 95 % (0 °C s/d 30 °C) 0 % s/d 75 % (30 °C s/d 40 °C) 0 % s/d 45 % (40 s/d 55 °C)
Ketinggian:	2000 m (CAT IV 1000 V)
Pembersihan:	Bersihkan dengan kain basah
Umur baterai	Tipikal masa pakai baterai yang bagus lebih dari satu tahun



Masa Garansi:	Dua tahun
---------------	-----------

Model



FLK2AC

Fluke 2AC VoltAlert™ Electrical Tester
90-1000V, straight tip for North American style outlets

FLK2AC/90-1000V, ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, C. FRN, SPN

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.