

Fluke 9062 motorrotations- og fasefølgeindikator



Nøglefunktioner

- 3-fasevisning
- Fasefølgevisning
- Visning af motorrotationsretning
- Berøringsfri angivelse af rotationsretningen for kørende motorer

Produktoversigt: Fluke 9062 motorrotations- og fasefølgeindikator

Enestående fasefølgeindikator med mulighed for motorrotation

Den enestående Fluke 9062 indeholder fasefølge- og motorrotationsvisning med alle fordelene ved berøringsfri detektering. Fluke 9062 er specialudviklet til erhvervs- og industrimiljøer og byder på hurtig 3-fasefølgevisning ved hjælp af de medfølgende testledninger. Den kan også bruges til at bestemme motorrotationen på synkrone og asynkrone 3-fasemotorer. Den berøringsfri detektering er ideel til brug på motorer, hvor akslen ikke er synlig. De medfølgende testprober har variabel kæberækkevidde, hvilket giver sikker kontakt især i forbindelse med industristik.

Specifikationer: Fluke 9062 motorrotations- og fasefølgeindikator

Tekniske specifikationer	
Spændingsområde	Op til 400 V
Fasevisning	120-400 V AC
Frekvensområde	2-400 Hz
Driftsur	Kontinuerlig
Miljøspecifikationer	
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Arbejdshøjde	Op til 2000 m
Fugtighed (uden kondensdannelse)	15 % til 80 %
Støv-/vandtæt	IP 40
Sikkerhedsnormer	
Elektrisk sikkerhed	EN 61010,
	EN 61557-7
Overspændingskategori	KAT III, 300 V
Mekaniske og generelle specifikationer	
Mål	124 x 61 x 27 mm
Vægt	0,15 kg
Baerier	1 x 9 V
Garanti	To år

Modeller



Fluke 9062

Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

Motorrotations- og fasefølgeindikator

- 3 testledninger
- 3 testprober
- 3 krokodillenæb
- 9V batteri
- Brugervejledning

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**