

Datos técnicos

Kit básico de multímetro industrial Fluke 87V y herramientas de mano aisladas







Características principales

- Multímetro industrial Fluke 87V
- 3 destornilladores de punta plana aislados
- 2 destornilladores de estrella aislados
- 3 alicates aislados
- Bolsa enrollable para herramientas

También disponible con 3 o 5 destornilladores

Descripción general del producto: Kit básico de multímetro industrial Fluke 87V y herramientas de mano aisladas

El kit básico de multímetro industrial Fluke 87V y herramientas de mano aisladas incluye los destornilladores y alicates más utilizados.

El 87V proporciona la resolución y la precisión necesarias para solucionar de forma eficaz problemas de accionamientos de motores, automatización de plantas, distribución de energía y equipos electromecánicos, incluso en ubicaciones de gran intensidad sonora, alta energía y gran altitud. Un filtro paso bajo ofrece medidas de frecuencia precisas en variadores de velocidad (VFD) y captura picos de hasta 250 μ s.

El kit básico de herramientas de mano aisladas incluye tres tamaños de destornilladores de punta plana. Destornilladores de estrella nº 1 y nº 2. Alicates de punta larga, alicates de corte reforzados y alicates universales reforzados para instaladores de líneas. Todas las herramientas están fabricadas con acero templado al cromo-molibdeno-vanadio (CMV). Todas ellas están certificadas para 1000 V CA y 1500 V CC. Todas ofrecen una [garantía limitada de por vida](#).

Multímetro industrial Fluke 87V

- Un multímetro industrial robusto y de gran precisión para medir corriente, tensión y frecuencia o señales complejas de un variador de velocidad
- Ofrece el verdadero valor eficaz de tensión y corriente CA para medir señales no lineales
- Captura picos de solo 250 µs
- Clasificación de seguridad CAT III a 1000 V y CAT IV a 600 V
- Integra termómetro y sonda de temperatura

Destornilladores de punta plana

- Tres formas de hoja diferentes
- Tres longitudes de mango diferentes

Destornilladores de estrella

- Puntas nº 1 y nº 2
- Dos longitudes de mango

Alicates de punta larga para corte con zonas de agarre

- Exclusivas áreas de agarre fresadas con patrón ondulado
- 4 puntos de agarre antideslizantes para extraer objetos redondos
- Bocas de perfil especial rectas, semiesféricas, largas y con estriado fino
- Sección de corte para cables/hilos conductores

Alicate reforzado de corte con presión

- Corta materiales duros, incluyendo acero y cuerda de piano
- Articulación muy resistente y filos de corte de precisión






Alicates universales reforzados

- Agarre seguro gracias a su mordaza con dientes de sierra y a su orificio de agarre de 4 puntos
- Forma esbelta para acceder mejor a cables e hilos conductores situados en lugares difíciles
- Potente mordaza de agarre, un 20% más ligera que otros diseños

Especificaciones: Kit básico de multímetro industrial Fluke 87V y herramientas de mano aisladas

Especificaciones del multímetro industrial Fluke 87V:

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---|
| Tensión CC | Tensión máxima | 1000 V |
| | Precisión | $\pm(0,05\% + 1)$ |
| | Resolución máxima | 10 μV |
| Tensión CA | Tensión máxima | 1000 V |
| | Precisión | $\pm(0,7\% + 2)$ verdadero valor eficaz |
| | de ancho de banda de CA | 20 kHz con filtro paso bajo; 3 db a 1 kHz |
| | Resolución máxima | 0,1 mV |
| Corriente CC | Corriente máxima | 10 A (20 A, máximo 30 s) |
| | Precisión de corriente | $\pm(0,2\% + 2)$ |
| | Resolución máxima | 0,01 μA |
| Corriente CA | Corriente máxima | 10 A (20 A, máximo 30 s) |
| | Precisión de corriente | $\pm(1,0\% + 2)$ verdadero valor eficaz |
| | Resolución máxima | 0,1 μA |
| Resistencia | Resistencia máxima | 50 M Ω |
| | Precisión | $\pm(0,2\% + 1)$ |
| | Resolución máxima | 0,1 Ω |
| Capacidad | Capacidad máxima | 9999 μF |
| | Precisión | $\pm(1\% + 2)$ |
| | Resolución máxima | 0,01 nF |
| Frecuencia | Frecuencia máxima | 200 kHz |
| | Precisión | $\pm(0,005\% + 1)$ |
| | Resolución máxima | 0,01 Hz |
| Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo máximo | 99,9% |
| | Precisión | $\pm(0,2\%$ por kHz + 0,1%) |
| | Resolución máxima | 0,1% |
| Temperatura | -200,0 °C a 1090 °C | |
| 80 BK | -40,0 °C a 260 °C | |
| Conductancia | Conductancia máxima | 60,00 nS |
| | Precisión | $\pm(1,0\% + 10)$ |
| | Resolución máxima | 0,01 nS |
| Diodo | Rango | 3 V |
| | Resolución | 1 mV |
| | Precisión | $\pm(2\% + 1)$ |
| Rango del ciclo de trabajo | Precisión | Deo de $\pm(0,2\%$ por kHz + 0,1%) |
| Especificaciones ambientales | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Funcionamiento | -20 °C a +55 °C | | | |
| Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | | | |
| Humedad | 0% a 90% (0 °C a 35 °C) | | | |
| Funcionamiento | 2000 m | | | |
| Especificaciones de seguridad | | | | |
| Sobretensión | EN 61010-1 a 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | | | |
| Agencia de acreditación | Homologados por UL, CSA, TÜV y VDE | | | |
| Especificaciones mecánicas y generales | | | | |
| Tamaño | 201 x 98 x 52 mm (con funda) | | | |
| Peso | 355 g | | | |
| Pantalla | Digital | 6000 cuentas; se actualiza 4 veces por segundo | | |
| | Analógica | 32 segmentos, 40 actualizaciones/s | | |
| | Frecuencia | 19.999 cuentas, 3 actualizaciones/s a > 10 Hz | | |
| Garantía | Para toda la vida | | | |
| Autonomía de la pila | Alcalina | Típica ~400 h sin retroiluminación | | |
| Impactos | Caída desde 1 m según IEC 61010-1:2001 | | | |
| Vibraciones | Conforme a MIL-PRF-28800, instrumento de clase 2 | | | |
| Tipo de destornillador | Longitud de la hoja (pulgadas mm) | Longitud del mango (pulgadas mm) | Anchura del mango (pulgadas mm) | Diámetro de la forma de hoja (pulgadas mm) |
| Punta plana  | 3 75 | 3-3/8 86 | 1 25 | 3/32 2.55 |
| Punta plana  | 4 100 | 3-11/16 94 | 1 5/16 30 | 5/32 4.0 |
| Punta plana  | 5 125 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6.0 |
|  Estrella nº 1 | 3 80 | 3-11/16 94 | 1 3/16 30 | 7/32 5 |
|  Estrella nº 2 | 4 100 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6 |
| Tipo de alicates | Longitud nominal (pulgadas) | | Longitud nominal (mm) | |
| Punta larga | 8 | | 200 | |
| Alicates de corte | 8 | | 200 | |
| Alicates universales para instaladores de líneas | 8 | | 200 | |

Garantía

Garantía limitada de por vida para las herramientas de mano aisladas de Fluke

Para todas las herramientas de mano aisladas de Fluke frente a defectos en los materiales y la mano de obra durante toda su vida útil. En la presente garantía, "de por vida" significa siete años después de que Fluke deje de fabricar el producto. Sin embargo, la garantía deberá ser al menos de quince años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños producidos debido a negligencia, mala utilización, contaminación, modificación, accidente o condiciones anormales funcionamiento o manipulación, daños o desgaste normal de los componentes mecánicos. Esta garantía únicamente cubre al comprador original y no es transferible.

Recomendaciones de uso y mantenimiento de las herramientas de mano aisladas de Fluke

A continuación encoará indicaciones para el mantenimiento, la inspección, la repetición de las pruebas y el uso de las herramientas de mano aisladas de Fluke.

Advertencia - Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales:

- t
- Mantenga los dedos detrás de los protectores correspondientes de la herramienta. No toque nunca las piezas conductoras.
- t
- Use siempre la protección ocular aprobada.
- t
- No utilice en ambientes mojados o húmedos. No utilice la herramienta a menos que esté limpia y seca.
- t
- No ejerza una fuerza excesiva ni aplique un estrés excesivo al aislamiento de la herramienta que pueda provocar daños. Por ejemplo, no utilice las superficies aisladas como punto de equilibrio para hacer palanca o cuña y no agarre los mangos de las herramientas aisladas con otras herramientas como alicates o llaves para aumentar el par o el efecto palanca.

Si la herramienta se utiliza de una manera no especificada en las instrucciones, podría verse afectada la protección.

Almacenamiento

Las herramientas de mano aisladas deberían guardarse adecuadamente para minimizar el riesgo de daños en el aislamiento debido a la conservación o al transporte. Estas herramientas de mano aisladas deberán guardarse separadas de otras para evitar daños mecánicos o confusiones ee herramientas aisladas y no aisladas. Además, deberá evitarse que estas herramientas de mano aisladas een en contacto con superficies excesivamente calientes (por ejemplo, tubos de vapor) y deberá evitarse la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.

Inspeccionar antes de usar

El usuario deberá inspeccionar visualmente cada herramienta de mano aislada antes de su uso. Si existiera alguna duda en cuanto a la seguridad de la herramienta de mano aislada, deberá ser examinada por una persona competente y, si fuera necesario, volver a repetir las pruebas para determinar su idoneidad o bien desecharse para evitar usos futuros.

Temperatura

Las herramientas de mano aisladas solo deben usarse en entoos que estén a temperaturas ee $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ y, para herramientas marcadas como "C", ee $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Examen periódico y repetición de las pruebas eléctricas

Se recomienda realizar un examen visual anual por parte de una persona con la formación adecuada para determinar si la herramienta de mano aislada puede seguir utilizándose con seguridad. En caso de que la normativa nacional exija repetir las pruebas eléctricas o si surgieran dudas después de un examen visual, deberá realizarse la prueba dieléctrica aplicable según IEC 60900 para herramientas de mano aisladas.

Para obtener más información, póngase en contacto con el [ceo de servicio de Fluke](#).

Modelos



IB875KEUR

Kit básico de multímetro industrial 87V + herramientas de mano aisladas (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)

Incluye:

- Multímetro industrial Fluke 87V
- Destornillador de punta plana aislado ISLS3 3/32, 3 pulgadas
- Destornillador de punta plana aislado ISLS5 5/32, 4 pulgadas
- Destornillador de punta plana aislado ISLS8 1/4, 5 pulgadas
- Destornillador de estrella aislado IPHS1 n° 1, 3 pulgadas
- Destornillador de estrella aislado IPHS2 n° 2, 4 pulgadas
- Alicates aislados de punta larga para corte con zonas de agarre aislado INLP8
- Alicates reforzados de corte con presión INDC8, aislados
- Alicates universales reforzados y aislados para instaladores de líneas INCP8
- Funda enrollable RUP8

IB875M

Kit básico de multímetro industrial 87V + 5 destornilladores aislados

Incluye:

- Multímetro industrial Fluke 87V
- Destornillador de punta plana aislado ISLS3 3/32, 3 pulgadas
- Destornillador de punta plana aislado ISLS5 5/32, 4 pulgadas
- Destornillador de punta plana aislado ISLS8 1/4, 5 pulgadas

- Destornillador de estrella aislado IPHS1 n° 1, 3 pulgadas
 - Destornillador de estrella aislado IPHS2 n° 2, 4 pulgadas
-

IB875L

Kit básico de multímetro industrial 87V + 3 destornilladores aislados

Incluye:

- Multímetro industrial Fluke 87V
 - Destornillador de punta plana aislado ISLS3 3/32, 3 pulgadas
 - Destornillador de punta plana aislado ISLS5 5/32, 4 pulgadas
 - Destornillador de estrella aislado IPHS2 n° 2, 4 pulgadas
-



Simplifica el mantenimiento preventivo. Elimina las revisiones.

Ahorre tiempo y aumente la fiabilidad de sus datos de mantenimiento sincronizando de forma inalámbrica las medidas mediante Fluke Connect

- Elimine los errores generados en la introducción de datos guardando las medidas directamente desde el instrumento y asociándolas al pedido de trabajo, el informe o el registro del instrumento.
- Maximice el tiempo de actividad y tome decisiones de mantenimiento con confianza basándose en datos fiables e identificables.
- Despídase de portapapeles, hojas de cálculo o cuadernos y aproveche un sencillo sistema de transmisión inalámbrica.
- Acceda a medidas básicas, históricas y actuales para cada activo.
- Comparta los datos de sus medidas con videollamadas ShareLive™ y correos electrónicos.

Más información en flukeconnect.com



Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Para compartir datos se necesita WiFi o cobertura de móvil. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratuitos. Encontrará la información de teléfonos compatibles en fluke.com/phones.

Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Fluke Connect no está disponible en todos los países.