

Data teknis

Fluke 805ES



Fitur utama

- Bodi sensor profil rendah 90 derajat memungkinkan sensor mencapai titik yang sempit
- Kabel yang kuat dan digulung meminimalkan kondisi tergantung, namun dapat dipanjangkan hingga 7 kaki apabila diperlukan
- Dudukan magnet bentuk "U" yang kuat menghasilkan sambungan kuat ke permukaan pengukuran datar atau melengkung
- Konektor kabel yang kuat dan tersegel dengan ujung pengurang ketegangan mengurangi keausan kabel
- Magnet sensor yang bisa dilepas memungkinkan untuk pemasangan langsung pada alas pemasangan sensor, atau lubang berulir pada salah satu bagian peralatan
- Langsung tersambung ke konektor SMB 805 Vibration Meter yang terletak di bagian tumit pengukur

Ikhtisar Produk: Fluke 805ES

Sensor Getaran Eksternal untuk 805 Vibration Meter

Fluke 805ES adalah sensor getaran eksternal yang ideal untuk situasi sulit atau tidak praktis apabila menggunakan ujung sensor getaran yang ada pada 805 Vibration Meter. 805ES memungkinkan Anda melakukan pengukuran di lokasi yang sempit atau sulit dijangkau, di belakang pelindung atau penutup mesin, atau tempat yang sulit dijangkau untuk memberikan tekanan yang cukup ke 805 Vibration Meter.

Spesifikasi: Fluke 805ES

Performa	
Rentang pengukuran	7 g pk (68,7 m/s ² pk)
Rentang frekuensi	0 s/d 6000 cpm (0 s/d 100 Hz)
Relai	3A Form C 480 VAC
Relai (Kotak) (DPDT)	Biasanya terbuka/tertutup
Lingkungan	
Rentang suhu	-13 s/d 140°F (-25 s/d 60°C)
Rating penutup	IP66
Fisik	
Ukuran (Lebar x Tinggi x Dalam)	4,35 in x 3,30 in x 4,35 in (110,5 mm x 83,8 mm x 110,5 mm)
Berat	2,5 lb (1,134 kg)
Elemen sensor	Magnet
Material penutup	Aluminium alloy
Konektor listrik	Terminal sekrup
Ukuran kabel terminal sekrup	24-14 AWG (0,2 - 2,5 mm ²)
Input kabel	3/4-14 NPT
Ukuran lubang pemasangan	0,25 in (6,4 mm)
Geometri sensor	Elemen inersia

Model



FLUKE-805/ES

External Vibration Sensor for 805 Vibration Meter

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.