

Data teknis

Perlengkapan Toner dan Probe Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200



Fitur utama

- Menemukan lokasi kabel dengan aman dan efektif pada jaringan aktif.
- Perlengkapan mencakup toner, probe, adaptor, kabel patch, dan test lead IntelliTone™
- Memverifikasi instalasi *twisted pair* dengan pengujian kontinuitas dari ujung yang satu ke ujung yang lain
- Toning digital IntelliTone™ menghilangkan kebisingan dan sinyal yang salah
- Toning analog SmartTone mengisolasi setiap *pair* kabel

Ikhtisar Produk: Perlengkapan Toner dan Probe Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200

Toner dan probe jaringan pertama yang menawarkan toner dan probe jaringan pensinyalan digital dan analog dalam satu paket. Gunakan mode digital untuk melacak dan menemukan pengkabelan data secara aman dan efektif pada jaringan aktif. Gunakan mode analog untuk mengisolasi *pair* kabel individual dan melacak pengkabelan suara, audio, dan video.

Spesifikasi: Perlengkapan Toner dan Probe Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200

Spesifikasi umum	
Suhu pengoperasian	32° F hingga 104° F (0° C hingga 40° C)
Suhu penyimpanan	-4° F hingga +140° F (-20° C hingga ° C)
Kelembapan relatif pengoperasian (% RH tanpa kondensasi)	95% (50° F hingga 95° F; 10° C hingga 35° C) 75% (95° F hingga 104° F; 35° C hingga 40° C) Tidak terkool < 50° F (< 10° C)
Getaran	Acak, 2 g, 5 Hz-500 Hz
Kejut	Uji jatuh 1 m
Keamanan	EN 61010-1, Kategori: Tidak ada
Ketinggian	3000 m
EMC	EN 61326-1, FCC Bagian 15 B
Jenis dan daya tahan baterai	Alkaline 9 V (NEDA 1604A atau IEC 6LR61); 20 jam untuk pemakaian biasa
Aplikasi	Media pengkabelan tembaga termasuk; kabel Coaxial 75 atau 50 Ohm; Dua Konduktor kool, keamanan, pengkabelan generik. Jaringan datacom 10 Base-T atau 10/100 Base-T. Kabel UTP. Twisted Pair Berpelindung yang didukung dalam fungsi Peta Kabel dari IntelliTone 200.
Spesifikasi Toner	
Dimensi	5,54 inci x 2,94 inci x 1,25 inci (14,1 cm x 7,5 cm x 3,2 cm)
Tampilan	LED
Kool	Switch Thumbwheel
Antarmuka Toner	Port Mod8 utama untuk pembuatan toner pada 4 pasang pengkabelan UTP / STP. Konektor F untuk pengkabelan coaxial Steker Banana Jack (2) - dua pengkabelan konduktor
Frekuensi toner	Sinyal IntelliTone™: membaca kode sinyal digital Sinyal SmartTone analog: 500 - 1200Hz, 4 lagu
Daya keluar	5 V p-p
Mati otomatis	Mati otomatis setelah tidak aktif selama 2 1/2 jam
Spesifikasi probe	
Dimensi	8,73 inci x 1,88 inci x 1,26 inci (22,2 cm x 4,8 cm x 3,2 cm)
Tampilan	(8) Indikator LED, indikator LED tersinkronisasi
Audio	IntelliTone: File audio yang dikool oleh Mikroprosesor Analog: Sinyal toner yang terdeteksi
Kool	Switch Thumbwheel, roda kool volume
Deteksi Bunyi	Mendeteksi sinyal digital IntelliTone™ untuk Menemukan Lokasi, Mengisolasi, dan Peta Kabel Mendeteksi sinyal SmartTone analog (500-1200Hz) dan toner analog lainnya.
Antarmuka Toner	Port Mod8 utama untuk Peta Kabel pada semua 4 pasang pengkabelan UTP / STP.
Mati otomatis	Mati otomatis setelah tidak aktif selama 1 jam

Model



MT-8200-60-KIT

Perlengkapan Toner dan Probe Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200

Mencakup:

- Toner LAN 200 dan Probe 200 IntelliTone™
 - Adaptor konektor F Coax
 - (2) kabel patch RJ11 dan (2) kabel patch RJ45
 - Test lead dengan klip buaya
 - (2) *Lanyard*
 - Panduan mulai singkat
 - (2) baterai 9-volt
-

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.