

Data teknis

Tone Generator Fluke Networks MT-8200-61-TNR IntelliTone™ Pro 200





Fitur utama

- Memverifikasi dan memecahkan masalah pengkabelan tembaga, layanan, dan kontinuitas
- Perlengkapan mencakup IntelliTone™ Pro 200 Toner, adaptor, kabel patch, test leads
- Sinyal analog SmartTone untuk melacak lokasi kabel pada jaringan yang aktif
- Empat irama berbeda untuk mengisolasi pasangan kabel individual
- Mendukung jenis kabel VDV termasuk kabel RJ45/11, coax, telanjang

Ikhtisar Produk: Tone Generator Fluke Networks MT-8200-61-TNR IntelliTone™ Pro 200

Tone generator digital dan analog memverifikasi dan memecahkan masalah pengkabelan tembaga dalam jaringan—mengidentifikasi jenis layanan dan memverifikasi kontinuitas. Konektor jenis F mendukung kabel VDV: Kabel RJ45, RJ11, coaxial, telanjang, banana jacks/test leads. Mendiagnosa konektivitas tautan Ethernet 10/100 Gigabit dengan indikasi NIC/hub.

Spesifikasi: Tone Generator Fluke Networks MT-8200-61-TNR IntelliTone™ Pro 200

Spesifikasi umum	
Suhu pengoperasian	32° F hingga 104° F (0° C hingga 40° C)
Suhu penyimpanan	-4° F hingga +140° F (-20° C hingga °C)
Kelembapan relatif pengoperasian (% RH tanpa kondensasi)	95 % (50° F hingga 95° F; 10° C hingga 35° C) 75 % (95° F hingga 104° F; 35° C hingga 40° C) Tidak terkool < 50° F (< 10° C)
Getaran	Acak, 2 g, 5 Hz-500 Hz
Kejut	Uji jatuh 1 m
Keamanan	EN 61010-1, Kategori: Tidak ada
Ketinggian	3000 m
EMC	EN 61326-1, FCC Bagian 15 B
Jenis dan daya tahan baterai	Alkaline 9 V (NEDA 1604A atau IEC 6LR61); 20 jam untuk penggunaan biasa
Aplikasi	Media pengkabelan tembaga termasuk; kabel Coaxial 75 atau 50 Ohm, Dua Konduktor kool, keamanan, dan pengkabelan generik. Jaringan datacom 10 Base-T atau 10/100 Base-T. Kabel UTP. Twisted Pair Berpelindung yang didukung dalam fungsi Peta Kabel dari IntelliTone 200.
Spesifikasi Toner	
Dimensi	5,54 inci x 2,94 inci x 1,25 inci (14,1 cm x 7,5 cm x 3,2 cm)
Tampilan	LED
Kool	Switch Thumbweel
Antarmuka Toner	Port Mod8 utama untuk pembuatan suara pada seluruh 4 pasang pengkabelan UTP / STP. Konektor F untuk Saklar Banana Jack pengkabelan coaxial (2) - dua pengkabelan konduktor

Frekuensi toner	Sinyal "IntelliTone™": membaca kode sinyal digital sinyal Analog SmartTone: 500 - 1200Hz, 4 lagu"
Daya keluar	5 V p-p
Matikan otomatis	Mati otomatis setelah tidak aktif selama 2 1/2 jam

Model



MT-8200-61-TNR

Tone Generator Fluke Networks MT-8200-61-TNR IntelliTone™ Pro 200

Mencakup:

- IntelliTone™ Pro 200 LAN Toner
- Adaptor konektor F Coax
- Kabel patch RJ11 dan RJ45
- Test leads dengan klip buaya
- *Lanyard*
- Panduan mulai singkat
- Baterai 9-volt

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.