

Data teknis

Toner Generator dan Probe dengan Filter Fluke Networks Pro3000F60-KIT



Fitur utama

- Probe dengan filter yang inovatif menghalangi gangguan sinyal 60 Hz
- Tone generator analog dengan klip *bed-of-nails*
- Mengirim sinyal bunyi hingga 10 mil (16 km) pada sebagian besar kabel
- SmartTone™ menyediakan 5 bunyi yang berbeda untuk mengidentifikasi *pair* yang tepat
- *Speaker* yang kuat membuat pelacakan kabel menjadi cepat dan mudah

Ikhtisar Produk: Toner Generator dan Probe dengan Filter Fluke Networks Pro3000F60-KIT

Probe dengan filter Pro3000F, 60 Hz, "Menghentikan Dengungan" dengan menghalangi gangguan sinyal dan toner tanpa filter, untuk digunakan pada jaringan yang tidak aktif, menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi yang berbeda untuk memungkinkan teknisi mengidentifikasi setiap *pair* dengan mudah.

Spesifikasi: Toner Generator dan Probe dengan Filter Fluke

Networks Pro3000F60-KIT

Spesifikasi Toner Analog Pro3000

Antarmuka Pengguna	<i>Switch</i> geser untuk memilih Mode Kontinuitas atau Suara <i>Switch</i> tombol tekan untuk memilih PADAT, ALT, atau MATI LED mode Bunyi LED Kontinuitas/Polaritas
Frekuensi Padat	Nominal 1000 Hz
Frekuensi bolak-balik	Nominal 1000/1500 Hz
Perlindungan Kelebihan Tegangan	60 Vdc pada Mode Toner/Polaritas
Daya Keluar pada Mode Bunyi	8 dbm ke 600 ohm
Tingkat Tegangan Keluar pada Mode Kontinuitas	8 Vdc dengan baterai segar
Baterai	Alkaline 9V
Suhu	Pengoperasian: -20° C hingga 60° C, Penyimpanan: -40° C hingga 70° C
Dimensi kotak	2,7 inci x 2,4 inci x 1,4 inci (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Spesifikasi Probe Analog Pro3000

Antarmuka Pengguna	Tombol tekan NYALA/MATI Tombol volume Ujung yang dapat diganti <i>Earphone jack</i> 35 mm
Baterai	Alkaline 9V
Suhu	Pengoperasian: -20° C hingga 60° C, Penyimpanan: -40° C hingga 70° C
Dimensi kotak	9,8 inci x 1,6 inci x 1,3 inci (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Model



PRO3000F60-KIT

Probe dengan filter Pro3000F, 60 Hz, “Menghentikan Dengungan” dengan menghalangi gangguan sinyal dan toner tanpa filter, untuk digunakan pada jaringan yang tidak aktif, menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi yang berbeda untuk memungkinkan teknisi untuk mengidentifikasi setiap *pair* dengan mudah.

Mencakup:

- Probe dengan Filter Pro3000F (60 Hz)
- Tone Generator Analog Pro3000™
- Tas jinjing

Optional accessories

Description

Ujung Pengganti Fluke Networks Pro3000™ Ujung pengganti untuk probe seri Pro3000/3000F

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.