

Data teknis

Perlengkapan Tone Generator dan Probe Fluke Networks Pro3000™



Fitur utama

- Mengirimkan sinyal bunyi hingga 10 mil (16 km) pada sebagian besar kabel.
- Tone generator analog dengan klip *bed-of-nails*, probe tanpa filter
- SmartTone™ menyediakan 5 bunyi berbeda untuk setiap identifikasi *pair* yang tepat
- Pengujian kontinuitas dan konfirmasi polaritas garis
- Desain yang luwes dan ergonomis, *headphone jack* 3,5 mm.

Ikhtisar Produk: Perlengkapan Tone Generator dan Probe Fluke Networks Pro3000™

Perlengkapan tone generator dan probe analog Pro3000™ menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi yang berbeda untuk mengidentifikasi *pair* yang tepat, dan memberikan pelacakan yang jelas dan tepat dalam pengkabelan komunikasi. Cukup saring *pair* terpilih di dekat atau di perangkat akhir untuk mengubah irama dari bunyi yang dihasilkan.

Spesifikasi: Perlengkapan Tone Generator dan Probe Fluke Networks Pro3000™

Spesifikasi Toner Analog Pro3000

Antarmuka pengguna	<i>Switch</i> geser untuk memilih Mode Kontinuitas atau Suara <i>Switch</i> tombol tekan untuk memilih PADAT, ALT, atau MATI LED Mode Bunyi LED Kontinuitas/Polaritas
Frekuensi padat	Nominal 1000 Hz
Frekuensi bolak-balik	Nominal 1000/1500 Hz
Perlindungan Kelebihan Tegangan	60 Vdc pada Mode Toner/Polaritas
Daya Keluar pada Mode Suara	8 dbm ke 600 ohm
Tingkat Tegangan Keluar pada Mode Kontinuitas	8 Vdc dengan baterai segar
Baterai	Alkaline 9V
Suhu	Pengoperasian -20° C hingga 60° C, Penyimpanan: -40° C hingga 70° C
Dimensi kotak	2,7 inci x 2,4 inci x 1,4 inci (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Spesifikasi Probe Analog Pro3000

Antarmuka pengguna	Tombol tekan NYALA/MATI Tombol volume Ujung pengganti <i>Earphone jack</i> 3,5 mm
Baterai	Alkaline 9V
Suhu	Pengoperasian -20° C hingga 60° C, Penyimpanan: -40° C hingga 70° C
Dimensi kotak	9,8 inci x 1,6 inci x 1,3 inci (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Model



26000900

Perlengkapan tone generator dan probe analog Pro3000™ menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi berbeda untuk mengidentifikasi *pair* yang tepat, dan memberikan pelacakan yang jelas dan tepat dalam pengkabelan komunikasi. Cukup saring *pair* terpilih di dekat atau di perangkat akhir untuk mengubah irama dari bunyi yang dihasilkan.

Mencakup:

- Probe Tanpa Filter Pro3000™
- Tone Generator Analog Pro3000™

Optional accessories

Description

Ujung Pengganti Fluke Networks Pro3000™ Ujung pengganti untuk probe seri Pro3000/3000F

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.