

Data teknis

Tone Generator Fluke Networks Pro3000™ dengan Klip Buaya dan Steker RJ11



Fitur utama

- SmartTone™ menyediakan 5 bunyi yang berbeda untuk mengidentifikasi *pair* yang tepat
- Klip buaya terpasang ke kabel, sekrup, dan berbagai terminal
- Mengirim sinyal bunyi hingga 10 mil (16 km) pada sebagian besar kabel
- Kontinuitas dan polaritas ditunjukkan oleh LED warna ganda
- Bunyi dapat ditemukan dan dilacak lokasinya dengan probe analog yang kompatibel (dijual terpisah)

Ikhtisar Produk: Tone Generator Fluke Networks Pro3000™ dengan Klip Buaya dan Steker RJ11

Tone generator tanpa filter Pro3000™, untuk digunakan dalam jaringan yang tidak aktif, menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi yang berbeda untuk memungkinkan teknisi mengidentifikasi setiap *pair* dengan mudah dan mengirim sinyal hingga 10 mil. Klip buaya terpasang ke kabel dan steker RJ11 yang terhubung ke *jack* telepon.

Spesifikasi: Tone Generator Fluke Networks Pro3000™ dengan Klip Buaya dan Steker RJ11

Antarmuka pengguna	Switch geser untuk memilih Mode Kontinuitas atau Bunyi Switch tombol tekan untuk memilih PADAT, ALT, atau MATI LED mode bunyi LED Kontinuitas/Polaritas
Frekuensi padat	Nominal 1000 Hz
Frekuensi bolak-balik	Nominal 1000/1500 Hz
Perlindungan Kelebihan Tegangan	60 Vdc pada Mode Toner/Polaritas
Daya Keluar pada Mode Bunyi	8 dbm ke 600 ohm
Tingkat Tegangan Keluar pada Mode Kontinuitas	8 Vdc dengan baterai segar
Baterai	Alkaline 9V
Suhu	Pengoperasian: -20° C hingga 60° C, Penyimpanan: -40° C hingga 70° C
Dimensi kotak	2,7 inci x 2,4 inci x 1,4 inci (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Model



262003AL

Tone generator tanpa filter Pro3000™, untuk digunakan dalam jaringan yang tidak aktif, menggunakan teknologi SmartTone™, dengan lima bunyi yang berbeda untuk memungkinkan teknisi mengidentifikasi setiap *pair* dengan mudah dan mengirim sinyal hingga 10 mil. Klip buaya terpasang ke kabel dan steker RJ11 yang terhubung ke *jack* telepon.

Mencakup:

- Tone Generator Pro3000™ dengan Klip Buaya dan Steker RJ11

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2025 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

04/2025

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.