

기술 자료

Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack



주요 기능

- 저전류 클램프가 최대 5A AC 측정
- 콤팩트 형태로 이동과 보관이 편리, 이 클램프는 116 x 43 x 23mm(4.6 x 1.7 x 0.9인치)만 측정
- 회로를 해체하지 않고 정확한 측정값 판독
- CAT III 600V(절연 도체 전용)

제품 개요: Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack

i5s 전류 클램프 3개로 구성된 팩으로, 저전류 측정 정확도를 제공하는 동시에 보조 전류 변압기를 측정할 수 있도록 특별히 구성되었습니다. 이 비용 절감형 3-팩은 Fluke 434 또는 Fluke 435와 같은 3상 도구와 함께 사용하기에 이상적입니다. 컴팩트한 형태로 운송 및 보관이 편리합니다. 회로를 해체하지 않고 정확한 측정값을 판독합니다.

제품 사양: Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack

사양	
공칭 전류 범위	5A
연속 전류 범위	10mA - 6A
최대 비파괴 전류	70A

측정 가능한 최저 전류	10mA	
기본 정확도		48-65Hz
	10mA~1A	1% + 5mA
	1-5A	1%
사용 가능 주파수	40Hz - 5kHz	
출력 수준	400mV/A	
입력 부하 임피던스	1MΩ 이상, 최대 47pF에서 병렬로	
파고율	3이하, 정확도에 0.7% 추가	
안전 사양		
안전	IEC/EN61010-1당 CAT III 600V, 공해 지수 2	
최대 전압	600V AC	
기계 및 일반 사양		
보증	1년	
최대 도체 지름	15mm	
출력 케이블 길이	2.5m	
BNC 어댑터	예	
BNC-바나나 어댑터 포함	아니요	

모델



Fluke i5sPQ3

5 A ac Current Clamps, 3-pack

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2025 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
04/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.