

Tekniske data

Fluke TPS VOLTPROBE 100 V



Produktoversigt: Fluke TPS VOLTPROBE 100 V

Specifikationer

Rms-område	1 V til 170 V
Vnom	100 V
Vmaks. kontinuerlig	1000 V
Hurtig transientområde Vp<1ms	6000
Egenfejl	0,15 %
Driftsspænding	600 V KAT IV

Specifikationer: Fluke TPS VOLTPROBE 100 V

Specifications	
Range rms	1 V to 170 V
Vnom	100 V
Vmax. contin.	1000 V
Fast transient range Vp < 1 ms	6000

Intrinsic error	0.15%
Operating voltage	600 V CAT IV

Modeller



Fluke TPS

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
04/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**