

Tekniset tiedot

Fluke TPS VOLTPROBE 10 V



Tuotekatsaus: Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

Tekniset tiedot

Alue RMS	0,1 V...17 V
Vnim	10 V
Vmax. jatk.	100 V
Nopea transienttialue Vp<1ms	-
Epätarkkuus	0,15 %
Käyttöjännite	150 V CAT IV

Tekniset tiedot: Fluke TPS VOLTPROBE 10 V

Specifications	
Range rms	0.1 V to 17 V
Vnom	10 V
Vmax.contin.	100 V
Fast transient range Vp < 1 m	-



Intrinsic error	0.15%
Operating voltage	150 V CAT IV

Mallit



TPS VOLTPROBE 10V

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
03/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**